

RE ZRO / REBELHORN BACK PROTECTOR

Instrukcja użytkowania ochraniacza pleców - wersja polska

Instrukcja dotyczy ochraniaczy pleców RE ZRO / Rebelhorn serii MK1: MK1-BPS2, MK1-BPM2 i MK1-BPL2, Level 2. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić oznaczenie rozmiaru i certyfikację na konkretnym egzemplarzu.

WAŻNE: ochraniacz ogranicza ryzyko części urazów pleców podczas uderzenia, ale nie zapewnia całkowitej ochrony. Po silnym uderzeniu należy dokładnie skontrolować produkt i wymienić go, jeśli występują pęknięcia, trwałe odkształcenia lub uszkodzenia struktury.

1. Przeznaczenie

RE ZRO Back Protector jest wkładem ochronnym pleców przeznaczonym do kompatybilnych kurtek motocyklowych Rebelhorn i innych ubrań posiadających odpowiednią kieszeń na ochraniacz pleców. Jego zadaniem jest pochłanianie części energii uderzenia i ograniczanie ryzyka urazów pleców.

2. Wersje i rozmiary

Model	Rozmiar	Wysokość ochraniacza
MK1-BPS2	S	366 mm
MK1-BPM2	M	398 mm
MK1-BPL2	L	439 mm

Przed zakupem lub montażem należy sprawdzić, jaki rozmiar ochraniacza przewiduje producent konkretnej kurtki.

3. Konstrukcja i materiał

- elastyczny termoplastyczny elastomer TPE
- ażurowa struktura poprawiająca wentylację
- smukła konstrukcja ułatwiająca umieszczenie w kieszeni kurtki
- materiał pozostający elastyczny podczas normalnego użytkowania
- struktura zaprojektowana do pochłaniania energii uderzenia
- materiał nadający się do recyklingu

4. Certyfikacja

Ochraniacze pleców RE ZRO MK1-BPS2/BPM2/BPL2 posiadają certyfikację CE zgodnie z normą EN 1621-2, Level 2.

- EN 1621-2 - norma dotycząca ochraniaczy pleców dla motocyklistów
- Level 2 - wyższy poziom pochłaniania energii przewidziany przez tę normę
- oznaczenie certyfikacyjne należy zawsze potwierdzić na konkretnym egzemplarzu produktu

5. Dobór kompatybilnej kurtki

- ochraniacz należy montować wyłącznie w kieszeni odpowiedniej wielkości
- nie wolno wciskać zbyt dużego ochraniacza do mniejszej kieszeni
- ochraniacz nie może być trwale zagięty ani pofałdowany
- po założeniu kurtki powinien centralnie osłaniać plecy i pozostawać stabilny podczas ruchu

6. Montaż

1. Rozepnij kieszeń na ochraniacz pleców w kurtce.
2. Sprawdź oznaczenie góra/dół, jeśli znajduje się na ochraniaczu.
3. Wsuń ochraniacz płasko do kieszeni, bez skręcania i zaginania.
4. Upewnij się, że cała powierzchnia ochraniacza znajduje się wewnątrz kieszeni.
5. Zamknij kieszeń zgodnie z konstrukcją kurtki.
6. Załóż kurtkę i sprawdź, czy ochraniacz nie przesuwają się i nie powoduje punktowego ucisku.

7. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź, czy ochraniacz znajduje się w prawidłowej pozycji
- sprawdź, czy kieszonka kurtki jest prawidłowo zamknięta
- sprawdź powierzchnię ochraniacza pod kątem pęknięć, przecięć i deformacji
- upewnij się, że ochraniacz nie jest zagięty przez zawartość kieszeni lub inne elementy odzieży

8. Użytkowanie

- Ochraniacz powinien być noszony wewnątrz kompatybilnej kurtki motocyklowej.
- Nie używaj go luzem ani bez właściwego systemu mocowania.
- Nie przycinaj ochraniacza i nie wykonuj w nim dodatkowych otworów.
- Nie naklejaj na niego elementów mogących zmienić elastyczność lub strukturę materiału.
- Nie umieszczaj twardych przedmiotów pomiędzy ochraniaczem a plecami.

9. Temperatura i elastyczność

RE ZRO wykorzystuje elastyczny materiał TPE zaprojektowany tak, aby zachowywał właściwości ochronne i elastyczność w szerokim zakresie temperatur użytkowych. Mimo to ochraniacza nie należy wystawiać na otwarty ogień, bardzo wysoką temperaturę ani pozostawiać bez potrzeby w silnie nagrzanym pojeździe.

10. Po wypadku lub silnym uderzeniu

- wyjmij ochraniacz z kurtki i dokładnie obejrzyj całą powierzchnię
- sprawdź strukturę pod kątem pęknięć, przecięć, rozwarstwień i trwałych deformacji
- jeżeli masz wątpliwości co do stanu ochraniacza, wymień go
- nie naprawiaj uszkodzonego ochraniacza klejem, zszywaniem ani podgrzewaniem

11. Czyszczenie

- wyjmij ochraniacz z kurtki przed czyszczeniem
- czyść ręcznie letnią wodą i miękką ściereczką
- w razie potrzeby użyj niewielkiej ilości łagodnego mydła
- nie stosuj benzyny, acetonu, rozpuszczalników, wybielaczy ani agresywnych środków chemicznych
- nie używaj myjki ciśnieniowej

12. Suszenie

- osusz powierzchnię miękką ściereczką
- pozostaw do naturalnego wyschnięcia w przewiewnym miejscu
- nie susz na grzejniku, gorącym nawiewem ani przy otwartym ogniu
- zamontuj ochraniacz ponownie dopiero po całkowitym wyschnięciu

13. Przechowywanie

- przechowuj w suchym i chłodnym miejscu
- nie przechowuj w stanie trwale zagiętym
- nie przygniataj ciężkimi przedmiotami
- chroń przed paliwem, olejami, rozpuszczalnikami i ostrymi narzędziami
- unikaj długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę i promieniowanie UV

14. Kiedy wymienić ochraniacz

- po silnym uderzeniu, jeśli wystąpiło uszkodzenie struktury
- gdy materiał jest pęknięty, przecięty lub trwale zdeformowany
- gdy ochraniacz nie utrzymuje prawidłowego kształtu
- gdy nie pasuje stabilnie do kieszeni kurtki

15. Informacja o produkcie

RE ZRO jest technologią ochraniaczy stosowaną we współpracy z marką Rebelhorn. Dla wersji MK1-BPS2/BPM2/BPL2 wiążące są oznaczenia producenta, numer modelu i certyfikacja znajdujące się na konkretnym egzemplarzu.

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych RE ZRO / Rebelhorn dla ochraniaczy pleców serii MK1 oraz wymagań normy EN 1621-2. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie oraz oryginalna dokumentacja producenta.